

CONWIN
丛文安全



报警视频液晶键盘

—— CN0066-V ——

用户使用手册

Version: 1.0

深圳市丛文安全电子有限公司

Shenzhen CONWIN Security Elec. Co. Ltd.

• 版权说明

本手册版权归深圳市丛文安全电子有限公司所有。

深圳市丛文安全电子有限公司保留一切版权。除了版权法允许的使用方法之外，未经事先许可，任何人不得复制、改编或翻译。

• 保证说明

本手册所含之内容如有改变，恕不另行通知。

深圳市丛文安全电子有限公司对由于本手册的错误而引起的损害不承担责任，对由于提供或使用本手册而随带发生的损害亦不承担责任。

• 商标说明

丛文®是深圳市丛文安全电子有限公司的注册商标。CONWIN®是深圳市丛文安全电子有限公司的注册商标。

目录

	键盘说明	4
1、	键盘声音	4
2、	键盘指示灯	5
3、	中文触摸液晶屏幕	5
4、	设置键盘总线地址	6
	键盘操作	7
1、	全局布撤防	7
2、	分区布撤防	7
3、	【用户密码+按压指纹】布撤防	8
4、	指纹布撤防	8
5、	其他操作	8
6、	报警联动视频	8
7、	菜单操作	9
8、	系统配置	11

 键盘说明

CN0066-V 中文液晶视频八分区键盘不支持读卡，支持指纹、防拆、语音及视频，自带 1 个分区，可扩展 1 个网口。通过 485 总线或网络与主机连接，每条 485 总线最多支持 8 个键盘。如果 485 总线和网络同时与主机连接，则 485 总线连接优先，但视频只能通过网络传输

1、键盘声音

键盘蜂鸣音	说明
1 短音	按键确认
1 长音	保存成功或锁定时按键
2 短音	返回上一层
3 短音	保存失败或密码错误
低频率连续短音	进入/退出延时期间

内置语音	详细说明
分区 x 撤防	分区撤防成功
分区 x 留守布防延时	分区留守布防退出延时期间
分区 x 外出布防延时请尽快离开	分区外出布防退出延时期间
分区 x 留守布防成功	分区留守布防成功
分区 x 外出布防成功	分区外出布防成功
分区 x 未准备	分区未准备
分区 x 解除报警	分区解除报警
防区 x 布防成功	单防区外出布防成功
防区 x 撤防成功	单防区撤防成功
防区 x 进入延时请尽快离开或撤防	布防状态下，防区触发启用进入延时期间
防区 x 报警	防区报警
防区 x 旁路成功	防区旁路成功
防区 x 旁路失败	防区旁路失败
防区 x 旁路恢复	防区旁路恢复成功
密码未注册	密码未设置，是无效密码
操作成功	用户密码操作成功(菜单操作)
操作失败	用户密码操作失败(菜单操作)
注册用户 x 指纹 x	注册用户指纹时，提示进入注册模式
用户 x 指纹 x 注册成功	注册用户指纹时，注册成功
有效指纹	注册用户指纹时，读取指纹有效
无效指纹	注册用户指纹时，读取指纹无效
识别成功	布撤防操作时，读取指纹有效
识别失败	布撤防操作时，读取指纹无效
用户 xxxx(用户编号) 分区 x 防区 x 报警	防区报警时，个人电话语音提示音
用户 xxxx(用户编号) 分区 x 外出布防成功	外出布防时，个人电话语音提示音
用户 xxxx(用户编号) 分区 x 留守布防成功	留守布防时，个人电话语音提示音
用户 xxxx(用户编号) 分区 x 撤防成功	撤防时，个人电话语音提示音
用户 xxxx(用户编号) 测试	手动测试时，个人电话语音提示音

2、键盘指示灯

指示灯	A/B/C/D : 分区布撤防	故障	电源
亮	外出布防/留守布防	所有网络中心及电话中心连接断开	交流/电池正常
灭	撤防	所有网络中心及电话中心连接正常	-----
慢闪	布防延时期间	任意网络中心及电话中心连接、系统故障	电池故障
快闪	报警(分区报警)	参见如下说明	交流故障

当 灯快闪，且 A/B/C/D/ 五个灯同时慢闪，表示进入编程或用户模式

当 灯快闪，且 A/B/C/D/ 五个灯也同时快闪，表示进入旁路模式

3、中文触摸液晶屏幕

图标	说明	备注
1	分区 1	分区号后面跟随的图标，表示对应分区的不同状态。键盘仅对显示的分区允许进行操作
2	分区 2	
3	分区 3	
4	分区 4	
5	分区 5	
6	分区 6	
7	分区 7	
8	分区 8	
	蓝色，外出布防	<ul style="list-style-type: none"> ● 如分区存在，将在分区号后显示，用于表示分区的不同状态 ● 如果分区未准备，当有报警记忆时，必须先清除报警记忆，再查看未准备分区
	灰色，外出布防退出延时期间	
	红色，外出布防报警	
	蓝色，留守布防	
	灰色，留守布防退出延时期间	
	红色，留守布防报警	
	绿色，撤防准备	
	红色，撤防准备报警	
	黄色，撤防未准备	
	红色，撤防未准备报警	
	红色，电池故障	用于表示电池故障状态
	红色，交流故障	用于表示交流故障状态
	红色，电话外线故障	用于表示电话外线故障状态
	红色，主板防拆	用于表示主板防拆状态
	红色，键盘网络故障	用于表示键盘网络连接状态
	向上还有内容时，此图标出现	用于表示查看内容时可翻页
	向下还有内容时，此图标出现	
	向上快翻 10 页	用于表示查看内容时可快翻 10 页
	向下快翻 10 页	
	返回/退出	返回到上一级菜单或退出到主菜单
	关闭窗口	用于关闭输入弹窗

- 主界面(待机界面), 如下图所示



- 日期时间: 显示日期时间(未设置中心时, 显示出厂默认时间), 或者显示报警及未准备分区
- 用户信息: 用于显示用户信息。在 OTG 程序→自定义文字, 可自定义信息内容
- 分区状态: 用于显示各个分区的不同状态
- 主菜单: 系统操作主菜单
- 系统状态: 用于显示主机电源(交流和电池)、485 总线、电话外线、主板防拆、网络和电话中心、键盘网络连接等状态

注意: 1) 在主界面时, 和其他键盘操作一样, 可以直接通过键盘按键对主机进行操作,
请参考其他章节的说明
2) 主界面在 5 分钟内无任何按键及菜单操作, 进入休眠状态(最低亮度显示)

4、设置键盘总线地址

每个键盘必须有唯一地址, 否则会导致键盘不能正常使用。键盘地址的有效范围为 01~08, 出厂默认地址为 05。键盘地址设置完成后, 主机会重新再次搜索键盘地址或重启主机后才生效。

- 通过键盘菜单设置: 在键盘上电 60 秒内, 点击主菜单【设置】, 再点击“键盘设置”, 最后点击“+”和“-”来设置键盘总线地址

注意: DIP 拨码开关的开关 4 必须置于 OFF 位置

- 通过 DIP 拨码开关设置

DIP 拨码开关	1	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	拨码开关 4: 键盘总线地址的设置方式
	2	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	
3	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON=仅拨码开关设置地址有效 OFF=仅键盘菜单设置地址有效	
4	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON		
总线地址	1	2	3	4	5	6	7	8		



键盘操作

- ◆ 如允许“撤防清除报警记忆”，则撤防成功后会自动清除报警记忆
- ◆ 强制布防时若有未准备分区，则报告分区开路故障，分区恢复后报告分区开路故障恢复，且可正常触发报警

1、全局布撤防

功能	操作方法	说明
外出布防	【用户密码】+【#】	1、未准备分区不允许布防，需用强制布防或分区布防操作 2、仅部分分区布防时，布防操作无效，需用强制布防或分区布防操作
留守布防	【用户密码】+【*】+【3】+【#】	1、未准备分区(内部分区除外)不允许布防，需用强制布防或分区布防操作 2、自动旁路内部分区
强制外出布防	【用户密码】+【*】+【2】+【#】	
强制留守布防	【用户密码】+【*】+【5】+【#】	自动旁路内部分区
撤防	【用户密码/挟持密码】+【#】	仅部分分区布防时，用户密码不允许撤防，需用分区撤防操作，但挟持密码可撤防
注意：对用户密码分配的所有分区进行操作，包括无分区操作		

2、分区布撤防

功能	操作方法	说明
外出布防	【用户密码】+【*】+【0】+【分区 1-8】+【#】	未准备分区不允许布防，需用强制布防操作
留守布防	【用户密码】+【*】+【3】+【分区 1-8】+【#】	1、未准备分区(内部分区除外)不允许布防，需用强制布防操作 2、自动旁路内部分区
强制外出布防	【用户密码】+【*】+【2】+【分区 1-8】+【#】	
强制留守布防	【用户密码】+【*】+【5】+【分区 1-8】+【#】	自动旁路内部分区
撤防	【用户密码/挟持密码】+【*】+【0】+【分区 1-8】+【#】	
注意：【分区 1-8】可以连续输入(无分区时输入 1 也有效)，按【#】键后执行，仅对输入的分区进行操作		

3、【用户密码+按压指纹】布撤防

功能	操作方法	说明
指纹+用户密码 外出布防	1、按压指纹 2、【用户密码】+【#】	方式 1:输入【密码】+【#】键(如有效，则键盘发出 1 长音，否则发出 3 短音)，然后在 5 秒内按压指纹。 方式 2:按压指纹(如有效，则刷卡键盘发出 1 长音，否则发出 3 短音；按压指纹键盘语音提示“识别成功”），然后在 5 秒内输入【密码】+【#】键。
卡/指纹+用户密码 撤防	1、刷卡/按压指纹 2、【用户密码/挟持密码】+【#】	
<ul style="list-style-type: none"> ● 两种操作不分先后，但必须在同一个键盘上进行 ● 按照用户密码和用户指纹的<u>共同分区</u>(同属于用户密码和用户指纹的分区)及<u>共同权限</u>(同属于用户密码和用户指纹的权限)执行 ● 未准备分区不允许布防，需允许强制布防或需用分区布防操作 ● 仅部分分区布防时，布撤防操作无效，需用分区布撤防操作 		

4、指纹布撤防

功能	操作方法	说明
外出布防	按压指纹	未准备分区不允许布防，需允许强制布防或需用分区布防操作。 <u>不允许留守布防</u> 。如为有效指纹，则键盘语音提示“识别成功”，并进行布防操作；若为无效指纹，则语音提示“识别失败”，表明操作失败
撤防	按压指纹	如为有效指纹，则键盘语音提示“识别成功”，并进行撤防操作；若为无效指纹，则语音提示“识别失败”，表明操作失败
注意：1)、对用户指纹分配的所有分区进行操作，包括无分区操作 2)、仅部分分区布防时，布撤防操作无效，需用强制布防或分区布撤防操作		

5、其他操作

功能	操作方法	说明
解除报警	<ul style="list-style-type: none"> ● 【用户密码/挟持密码】+【#】 ● 【用户密码】+【#】 / 【指纹】 ● 按压指纹 	<ul style="list-style-type: none"> ● 仅部分分区布防时，用户密码/指纹仅对报警分区执行撤防/解除报警；挟持密码对所有分区执行撤防/解除报警 ● 无分区布防时，仅对报警分区执行解除报警
报警输出复位	【用户密码】+【*】+【700】+【#】	不受布撤防状态限制，输入指令后，执行“报警输出复位”功能
清除报警记忆	【*】+【3】+【#】或	不需要输入密码。 无报警状态下可清除报警记忆
防区旁路/旁路恢复	【用户密码】+【*】+【4】+【2/3 位防区号】，按【#】退出	<ul style="list-style-type: none"> ● 输入 2/3 位【防区号】(防区号可以连续输入) <p>注意：输入防区号后立即执行旁路或旁路恢复</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 按【#】键退出
手动测试	【安装员密码/用户密码/挟持密码】+【*】+【6】+【#】	上报一条手动测试报告，报告的使用者：安装员密码为 000，其他密码为对应的使用者编号
烟感电源复位	【用户密码/挟持密码】+【*】+【719】+【#】	<ul style="list-style-type: none"> ● 复位“烟感电源”，动作 2 秒后自动复位 ● 复位时，1 分钟内不检测“烟感探头”防区
键盘紧急报警	长按【0】键保持 2 秒以上	<ul style="list-style-type: none"> ● 分区跟随键盘所属最小分区 ● 防区跟随键盘总线地址

6、报警联动视频

报警联动视频	当设置好主机 IP 地址后，如果主机也设置了报警视频联动，则当主机产生报警事件时，会联动对应的视频。详情请参考《从文警云报警视频一体机安装使用手册》 注意：如果主机修改了报警视频联动设置，则键盘报警联动视频在大约 30 秒左右后生效
--------	--

7、菜单操作

进入菜单(非视频)后,如果在1分钟内无任何按键及操作,将自动返回到主界面

主菜单	子菜单	功能项	操作方法及说明
布撤防	分区1	外出布防 留守布防 强制外出布防 强制留守布防 撤防	操作: 【用户密码】+【#】 1、未准备分区不允许布防,需用强制布防操作 2、分区1~8后面跟随的图标显示该分区状态
	分区2		
	分区3		
	分区4		
	分区5		
	分区6		
	分区7		
	分区8		
	全部		
分区	报警		显示报警的分区,分区底色为红色
	未准备		显示未准备的分区,分区底色为黄色
	旁路		显示已旁路的分区,分区底色为灰色
	布防		显示已布防的分区,分区底色为蓝色
	全部		显示全部的分区
		旁路/取消 (旁路恢复)	操作: 【用户密码】(+【#】)+【分区号】+【#】。分区号输入规则: <ul style="list-style-type: none"> ● 最多允许输入包括字符“,”在内的31个字符 ● 允许输入1位或2位或3位的分区号 ● 多个分区号之间必须用“,”分隔各分区号 ● 连续输入超过3位数字时,将按照最多3位分区号自动分割成多个分区号 ● 注意要避免输入重复的分区号,因为重复的分区号会依次进行旁路或旁路恢复的反转操作
● 分区或分区的显示,由键盘的权限决定 ● 分区或分区的操作,由键盘和密码的共同权限(同属于键盘和密码的权限)决定			
事件记录/ 视频	通道 (显示为红色表示离线通道)	通道名称	点击【通道名称】(从主机获取)查看视频(点击后2~3秒显示)
		对讲(扬)	点击【扬】打开对讲模式,允许与视频终端进行对讲。关闭后退出对讲模式
		监听(耳)	点击【耳】打开监听模式,允许监听视频终端现场声音,关闭后退出监听模式
		轮询(环)	点击【环】打开轮询模式,由该视频通道开始轮询播放全部视频,关闭后退出轮询模式
		全屏(屏)	点击【屏】打开全屏模式,再任意点击屏幕将关闭全屏模式
		二选一: 查看事件记录或视频	参考设置项【启用视频】的说明
设置	系统状态		显示主机型号,用于查询主机4个网络中心及电话中心状态、键盘网络连接状态、电池、交流电、电话外线、主板防拆状态
	键盘设置	界面主题	设置显示风格。默认为橙。选择项: 蓝、橙、绿
		总线地址	有效范围为1~8,出厂默认地址为3。再恢复出厂值时不变 注意: 在键盘上电60秒内,才允许修改地址
		扬声器音量	用户可自行调整蜂鸣音(按键、蜂鸣提示音)大小。默认为5,共分11级(有效值0~10),最高为10,设为0表示关闭扬声器
		背光亮度	用户自行调整屏幕亮度,使得屏幕显示更清晰。 默认为5,有效值为1~10。设为1表示最低亮度
		语音音量	用户自行调整语音大小。默认为5,共分11级(有效值0~10),最高为10,设为0表示关闭语音(布撤防语音、对讲语音)
		拾音器音量	用户自行调整拾音器声音大小。默认为5,共分11级(有效值0~10)

主菜单	子菜单	功能项	操作方法及说明
设置	密码/指纹	<p>【主密码】： 即用户密码 1，只有主密码允许管理用户密码及指纹</p>	<p>【#】键：仅在管理密码操作中有效，从上一个输入项进入下一个输入项。在“新密码”输入新密码(或无密码)，按【#】键后会“写入密码”</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 【密码 1-32】： 输入 1 位或 2 位密码编号 注意：输入有效值为 1-32，对应用户密码 1-32 ● 【新密码】： 输入 4 位或 6 位用户密码 ● 【写入密码】 <ul style="list-style-type: none"> ✓ 如果输入了“新密码”，则“写入密码”后保存密码 <ul style="list-style-type: none"> ◆ 保存成功，语音提示“操作成功”，同时清除“新密码”输入框 ◆ 保存失败，语音提示“操作失败” ✓ 如果“新密码”为空，则“写入密码”操作无效，语音提示“操作失败” ● 【删除】(密码) <ul style="list-style-type: none"> ✓ 密码 1 是主密码，不允许被删除 ✓ 如果输入了“密码 1-32”，则“删除”后删除密码，语音提示“操作成功” ✓ 如果“密码 1-32”为空，则“删除(密码)”操作无效，语音提示“操作失败” ● 【指纹 1-16】： 输入 1 位或 2 位指纹编号 注意：输入有效值为 1-16，对应指纹用户 1-16 ● 【注册指纹】 <ul style="list-style-type: none"> ✓ 点击后，如果该用户所有指纹已注册，则语音提示“操作失败”，否则语音提示“操作成功”，并进入指纹注册模式。弹出“注册指纹”框，同时语音提示“注册用户 x 指纹 x”，开始录入指纹。如果成功录入 3 次有效指纹，提示“用户 x 指纹 x 注册成功” <ul style="list-style-type: none"> ◆ 注册指纹是对某个用户还未注册的指纹注册 ◆ 注册过程中，有语音提示“有效指纹或无效指纹”及文字描述来指导操作 ◆ 注册同一个指纹必须在同一个键盘上录入，不要在多个键盘上同时进行注册指纹操作，避免指纹数据混乱 ◆ 取消注册(弹窗中)：点击后将关闭弹窗，并取消该指纹注册 ✓ 所有指纹都注册成功或完成注册操作后，自动退出注册模式 ● 删除指纹：删除指定用户的 2 个指纹。删除成功语音提示“操作成功”，否则语音提示“操作失败” 注意：删除指纹是同时删除某个用户的两个指纹！
	主机必须处于撤防且无报警状态下才允许写入密码/删除(密码)/注册指纹/删除指纹	主机 IP 地址	默认为空。通过网络连接主机时需要设置主机 IP，保存重启后生效。 仅支持从 CN6808-P、CN6808-E、CN6809-P 主机 获取视频通道及报警联动，且需设置为键盘所连主机的 IP 地址，否则将影响报警联动。 注意：IP 地址为空时，不检测键盘网络状态
	网络/其它	键盘 IP 地址	手动输入键盘 IP 地址(默认 192.168.1.80)，保存重启后生效
		子网掩码	手动输入子网掩码(默认 255.255.255.0)，保存重启后生效
		网关	手动输入网关(默认 192.168.1.1)，保存重启后生效
		键盘自动获取 IP	键盘获取 IP 地址的方式。保存重启后生效 <ul style="list-style-type: none"> ➢ 默认为自动获取：自动获取键盘 IP 地址 ➢ 手动设置：手动设置键盘 IP 地址
		启用视频	默认关闭，【事件记录/视频】菜单显示为【事件记录】 如果启用，【事件记录/视频】菜单显示为【视频】
		轮询时间(默认 15)	设置视频自动轮询播放间隔，有效值为 10-60 秒，保存后生效
		联动间隔(默认 120)	设置报警联动视频间隔，有效值为 10-300 秒，保存后生效 <ul style="list-style-type: none"> ● 在设定的时间内，如连续产生报警事件，仅第一条联动视频 ● 在设定的时间后，将自动关闭联动窗口，返回到主界面
	事件记录		查看系统事件。带日期和时间标记的系统事件记录按日期和时间降序排序，最新事件显示在最上面。“x/y”：x 表示当前页中第一条事件记录的编号，y 表示事件记录总数
	关于	重启键盘	用于查询键盘相关信息及版本，点击“重启键盘”，可以重启

8、系统配置

➤ 通过浏览器（建议使用谷歌或火狐浏览器）

- 1、 键盘连接网线后，通电，系统启动成功后，通过菜单查看键盘 IP 地址，或者使用“丛文设备搜索工具”来搜索键盘的 IP 地址(默认为 DHCP)；
- 2、 在浏览器上输入“键盘 IP: 网页端口”登录配置界面，电脑 IP 要和键盘 IP 在同一网段((比如 192.168.1.100:2400，注意冒号要用半角)；
- 3、 默认登录名：conwin，登录密码：conwin。

✓ 运行状态

设备状态每 5 秒钟自动刷新一次，可以查看设备启动时间、设备当前时间、设备型号、设备 TID、软件版本

✓ 系统设置

系统设置允许对“设备属性、软件升级、设备操作与定时维护、Web 登录密码”进行设置，用户可以开启设备云升级、恢复出厂值、重启设备等功能

设备属性	输入设备名称
主机网页 接口用户名	<ul style="list-style-type: none">● 默认为 conwin。用于解决 CN6816 定制版本主机，网页登录名不是 conwin，导致无法获取主机视频列表的问题● 当主机的网页登录名不是 conwin 时，则通过网络方式连接主机的键盘必须同步修改“主机网页接口用户名”和主机网页登录名一致
主机网页 接口密码	<ul style="list-style-type: none">● 默认为 conwin。用于解决主机修改网页登录密码，导致无法获取主机视频列表的问题● 在网页上不显示参数。保存时，如果“主机网页接口密码”为空，则不修改参数(保持原密码，不会清空密码)● 主机修改网页登录密码后，如果通过网络方式连接主机的键盘需要看视频，则键盘必须同步修改“主机网页接口密码”和主机网页登录密码一致
版本升级	<ul style="list-style-type: none">● 自动升级：默认打开【开启云升级】，启用云升级功能，设备会自动升级到云平台上指定的版本。该选项修改后自动生效，无须【保存】和重启键盘● 云升级服务器设置：指定云升级的服务器，默认地址为“cos.conwin.cn”，端口为“80”。此功能在特殊网络情况下使用，标准使用不需要设置● 手动升级：点击【选择文件】→选择并打开升级文件→点击【开始升级】，直到提示升级成功，升级成功后键盘会自动重启 <p>注意：</p> <p>1、进行手动升级前，请先关闭“开启云升级”选项，以免升级过程中出现升级不成功或者其他未知的问题！</p> <p>2、升级文件的文件名中不能包含汉字、中文符号及“%、^”等特殊字符</p> <p>3、如果选择的升级固件错误，将提示“请选择正确的升级固件”</p> <p>4、升级过程中，请勿进行其他操作或禁止断电，否则键盘将出现异常</p> <p>5、进行手动升级后，会自动关闭云升级功能</p>
定时维护 与 设备操作	<ul style="list-style-type: none">● 定时维护：默认每天 3 点自动重启系统，用户可设置新的重启时间点 重启星期可选“从不、每天、每周一、每周二、每周三、每周四、每周五、每周六、每周日”，重启时间为 24 小时制，有效时间为 0~23 的整点时间● 重启设备：重启主机● 简单恢复出厂：将除“网络设置”和“总线地址”以外的其他参数恢复为出厂默认值● 完全恢复出厂：将除“总线地址”以外的其他参数恢复为出厂默认值
Web 登录密码	<p>修改主机的网页(Web) 登录密码</p> <p>操作：填写当前密码，需要修改的新密码、重新输入新密码，点击【保存】</p> <p>注意：登录密码至少为 5 位</p>

➤ 通过手机 OTG 配置程序

注意：不要在连接手机 OTG 的状态下，重新上电开启键盘，否则将导致键盘无法正常工作

- 1、目前仅支持安卓手机，确认手机支持 OTG 功能，并准备好 OTG 转换接头；



Type-C 接口 OTG 转换头



Micro USB 接口 OTG 转换头



Micro USB 数据线

- 2、通过扫描二维码的方式下载安装 OTG 配置程序（比如 QQ 扫一扫、UC 浏览器工具等）。

如有更新程序，在运行 OTG 配置程序时会自动提示是否更新；

- 3、键盘通过 Micro USB 数据线和 OTG 转换头连接手机（注意：OTG 转换头必须连接到键盘这端），OTG 配置程序会自动识别并连接键盘；

- 4、输入安装员密码（出厂默认为 5555）；

- 5、选择相应操作项执行；

- 6、自定义文字：点击【读取】，界面显示当前的参数。设置完成后，点击【写入】，可以再次点击【读取】的方式确认参数是否保存成功；

- 7、固件升级：

- 在固件升级列表中，选择并点击需要的升级固件；

注意：如果选择的升级固件和当前连接设备型号不匹配，则无法升级

- 在弹出的提示窗口中，点击确认后开始固件升级。固件升级完成后，会自动重启；

- 向左滑动列表中的升级固件，可以分享、重命名、删除该升级固件。

如何将升级固件导入到固件升级列表中？

- ① 将升级固件拷贝到手机上，然后点击该升级固件。如果成功，则升级固件会自动导入到固件升级列表中；

- ② 将分享的升级固件（以 QQ 接收文件为例）导入到固件升级列表中：在接收文件目录下（一般在文件管理器的\....tencent\QQfile_recv，或用搜索功能查找）找

丛文设备OTG配置工具
V20.106.0.0



扫描二维码，即可下载此应用最新版。

推荐使用手机QQ扫一扫或者QQ浏览器、UC浏览器扫描。不支持微信扫一扫或猎豹浏览器扫描！

到需要导入的升级固件，点击后自动导入。

注意：导入固件时，必须将 OTG 配置程序退出，否则会导入不成功